

از انتخاب شما متشکریم :

کدهای دستور کارتی و رمزی غیر قابل کپی طرح لمسی شرکت تدبیر پیشه آذری :

۱-تعویض رمز مدیریت کارخانه :

تکرار رمز مدیریت جدید # رمز مدیریت جدید #123456#0

رمز مدیریت جدید باید ۶ رقمی باشد .

توجه نمایید اگر رمز مدیریت را قبلا تغییر داده اید و میخواهید باز هم تغییر بدهید بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت قبلی را باید وارد نمایید .

۲-اضاف کردن انواع تگ کارت یا جاکلیدی یا ... (بدون شماره ردیف) :

گرفتن یک کارت جلو دستگاه
یا هر تعداد کارت به ترتیب جلو دستگاه
#123456#1

توجه نمایید در این روش تعریف هر تعداد کارت یا تگ جلو سنسور گرفته شود به ترتیب ذخیره میشود و نیازی به تکرار دستور نیست.

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۳-اضاف کردن رمز (رمز عمومی) :

رمز سه یا چهار رقمی
(رمز مورد نظر)
#123456#21

توجه نمایید در این روش تعریف رمز ورود فقط یک عدد رمز تعریف میشود در صورت تعریف رمز جدید رمز قبلی حذف میشود و برای تعریف رمز های بیشتر از روش تعریف رمز ورود با شماره ردیف (سطر ۷) استفاده نمایید .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۴-حذف همه کاربران :

#123456#400000#

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۵-حذف تگ (کارت یا جاکلیدی یا ...) (با حضور تگ مورد نظر) :

گرفتن یک کارت جلو دستگاه
یا هر تعداد کارت به ترتیب جلو دستگاه
#123456#41

توجه نمایید در این روش تعریف هر تعداد کارت یا تگ جلو سنسور گرفته شود به ترتیب حذف میشود و نیازی به تکرار دستور نیست.

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۶-اضاف کردن انواع تگ کارت یا جاکلیدی یا ... (با شماره ردیف) :

گرفتن تگ مورد
نظر جلو سنسور
شماره چهار رقمی
برای تگ مورد نظر
#123456#22

توجه نمایید در این روش تعریف فقط یک عدد کارت یا تگ جلو سنسور گرفته شود و برای هر کارت یا تگ شماره مجزا اختصاص داده شود .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۷-اضاف کردن رمز (با شماره ردیف) :

رمز سه یا چهار
رقمی مورد نظر
شماره چهار رقمی
برای تگ مورد نظر
#123456#23

توجه نمایید در این روش تعریف فقط یک عدد رمز تردد تعریف شود برای هر رمز شماره مجزا اختصاص داده شود .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

WWW.COMPANYTPA.IR

WWW.COMPANYTPA.IR

WWW.COMPANYTPA.IR

۱۱-باز گشت به تنظیمات اولیه کارخانه :

#123456#899 #

برای باز گرداندن تنظیمات انجام شده به تنظیمات اولیه شرکت تدبیر پیشه آذری این کد را وارد نمایید .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۱۲-تنظیم نور بک لایت (نور اعداد) :

#123456#8 XX #

همیشه روشن : بجای xx 01 وارد نمایید.(نور پس زمینه اعداد همیشه روشن میماند)
همیشه خاموش : بجای xx 02 وارد نمایید.(نور پس زمینه اعداد همیشه خاموش میماند)
اتوماتیک : بجای xx 03 وارد نمایید.(نور پس زمینه اعداد موقع لمسی روشن میشود و بعد از چند ثانیه خاموش میشود .)

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۱۳-حذف کارت با شماره رو کارت (شماره ۱۶ رقمی روی کارت) :

شماره ۱۶ رقمی که روی کارت یا
تگ جاکلید هک شده است
#123456#43

توجه نمائید بر روی تگ های کارتی و یا جاکلیدی کد ۱۶ رقمی ثبت میشود که کد چپ داخل تگ میباشد و در این روش از آن برای حذف کردن استفاده میشود.

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۸-حذف کاربر با شماره ردیف :

شماره چهار رقمی کاربر مورد نظر
#123456#42

توجه نمائید شماره کاربر همان شماره چهار رقمی اختصاص داده شده به کارت یا تگ یا رمز مورد نظر میباشد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۹-تنظیم زمان فعال ماندن خروجی :

#123456#5 XX #

توجه نمائید بجای xx زمان مورد نظر را از ۰۰ تا ۹۹ تنظیم نمائید که اگر ۰۰ تنظیم نمائید خروجی به مدت ۰/۲ ثانیه فعال میماند و اگر ۰۱ تنظیم نمائید به مدت یک ثانیه و اگر ۲۱ تنظیم نمائید به مدت ۲۱ ثانیه فعال میماند .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .

۱۰-تنظیم عملکرد دستگاه :

#123456#6 XX #

عملکرد با :

فقط با کارت : بجای xx 01 وارد نماید.(با رمز کار نمیکند و فقط با کارت کار میکند)
کارت و رمز : بجای xx 02 وارد نماید.(با کارت و یا رمز کار میکند یکی باشد کافیه)
کارت یا رمز : بجای xx 03 وارد نماید.(علاوه بر کارت رمز نیز باید وارد شود، برای فعال شدن خروجی باید هر دو مولفه کارت و رمز لازم میباشد)

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمایید .