

از انتخاب شما متشکریم :

کد های دستور اثر انگشتی کارت و رمزی و موبایلی شرکت تدبیر پیشه آذری :

۱- تعویض رمز مدیریت کارخانه :

* # تکرار رمز مدیریت جدید # رمز مدیریت جدید 123456#0*

رمز مدیریت جدید باید ۶ رقمی باشد .

توجه نمایید اگر رمز مدیریت را قبلا تغییر داده اید و میخواهید باز هم تغییر بدهید بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت قبلی را باید وارد نمایید .

۲- غیر فعال کردن موقت دستگاه :

123456#78#

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۳- فعال کردن دستگاه :

123456#77#

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۴- اضافه کردن اثر انگشت :

۱- انگشت روی اسکنر انگشت

* # ۲- (انگشت را برداشته و مجدد تکرار کنید) 123456#1*

۳- (انگشت را برداشته و مجدد تکرار کنید)

توجه نمایید باید انگشت سه بار بر روی اسکنر انگشت قرار بگیرد تا کامل اسکن شود .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۵- اضافه کردن اثر انگشت با شماره ردیف :

۱- انگشت روی اسکنر انگشت

* # ۲- (انگشت را برداشته و مجدد تکرار کنید) شماره ردیف 123456#1*

۳- (انگشت را برداشته و مجدد تکرار کنید)

توجه نمایید باید انگشت سه بار بر روی اسکنر انگشت قرار بگیرد تا کامل اسکن شود .

بجای شماره ردیف عدد کاربر گذاشته شود (شماره کاربر از ۱۰۰۰۱ تا ۱۰۴۹۹)

مثلا (۱۰۰۶۵) کاربر ۱۰۰۶۵ میشود . که در صورت نیاز با شماره ردیف میتوان کاربر

مورد نظر را حذف کرد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۶- اضافه کردن کارت :

۱- کارتها به ترتیب جلو سنسور کارتخوان

* # ۲- وارد کردن شماره روی یکی از کارتها 123456#1*

توجه نمایید اگه با شماره روی کارت اضافه میکنید باید برای هر کارت دستور را اجرا نمایید

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۷- اضافه کردن کارت با شماره ردیف :

۱- کارت جلو سنسور کارتخوان

* # ۲- وارد کردن شماره روی یکی از کارتها شماره ردیف 123456#1*

بجای شماره ردیف عدد کاربر گذاشته شود (شماره کاربر از ۱ تا ۹۹۸۸)

مثلا (۳۵) کاربر ۳۵ میشود . که در صورت نیاز با شماره ردیف میتوان کاربر مورد

نظر را حذف کرد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

WWW.COMPANYTPA.IR

WWW.COMPANYTPA.IR

WWW.COMPANYTPA.IR

۸- اضافه کردن رمز ورود (رمز تردد) :

* # رمز ورود (رمز تردد) 123456#1*

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۹- اضافه کردن رمز ورود با شماره ردیف :

* # رمز ورود (رمز تردد) شماره ردیف 123456#1*

بجای شماره ردیف عدد کاربر گذاشته شود (شماره کاربر از ۱ تا ۹۹۸۸)

مثلا (۲۳۵) کاربر ۲۳۵ میشود . که در صورت نیاز با شماره ردیف میتوان کاربر مورد نظر را حذف کرد .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۱۰- حذف کاربران :

۱- کارت جلو سنسور کارتخوان

۲- وارد کردن شماره روی یکی از کارتها

* # ۳- وارد کردن شماره ردیف کاربر 123456#2*

۴- انگشت روی اسکنر انگشت

۵- وارد کردن رمز ورود مورد نظر

برای حذف کاربر مورد نظر یکی از موارد ۵ گانه را وارد نمائید .

۱۱- حذف همه کاربران :

رمز مدیریت جدید و در صورت عدم تغییر

* # 123456 123456#2*

را وارد نمائید

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۱۲- تنظیم زمان خروجی دستگاه :

* # عددی از ۱ الی ۹۹ را وارد نمائید 123456#3*

هر عدد بر حسب ثانیه میباشد

توجه : اگر بجای عدد ۱ الی ۹۹ عدد صفر را وارد نمائید به صورت روشن و خاموش عمل میکند (با یک بار وارد کردن کارت یا کد یا اثر انگشت روشن و با بار دوم خاموش میشود) .

اگر رمز مدیریت را تغییر دادین بجای ۱۲۳۴۵۶ رمز مدیریت جدید را وارد نمائید .

۱۳- عملکرد دستگاه فقط با اثر انگشت :

123456#42#

۱۴- عملکرد دستگاه فقط با کارت :

123456#40#

۱۵- عملکرد دستگاه فقط با رمز :

123456#41#

۱۶- عملکرد دستگاه با اثر انگشت - کارت - رمز :

123456#43#

۱۷- ریسیت رمز مدیریت کارخانه :

در صورت تغییر دادن رمز مدیریت و فراموشی رمز مدیریت به روش زیر میتوانید

آن را ریسیت کرده و به رمز مدیریت کارخانه (۱۲۳۴۵۶) باز گردانید و مجدد

به رمز مدیریت دلخواه اصلاح کنید .

ورودی برق دستگاه را قطع کنید و سیم OPEN (زرد رنگ) را به سیم GND (مشکی)

وصل نمایید و برق ورودی دستگاه را وصل نمایید به مدت ۲ دقیقه صبر نمایید بعد برق

ورودی را قطع کرده و سیم OPEN و GND را جدا کنید و مجدد برق ورودی را وصل

نمایید حالا رمز مدیریت ۱۲۳۴۵۶ میباشد .

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری

شرکت تدبیر پیشه آذری